

DoCash DC-45V

DoCash

Your real value

Самый экономичный 2х карманный счетчик банкнот

Назначение

- Пересчет смешанной пачки с выдачей итоговой суммы
- Сравнение серийных номеров банкнот
- Проверка банкнот на подлинность
- Сортировка по номиналам
- Сортировка по лицу и ориентации
- Фасовка

Распознавание 4-х машиночитаемых признаков банкнот Банка России:

- Видимое изображение банкноты
- Изображение банкноты, видимое в инфракрасном диапазоне спектра (800-1000 нм)
- Наличие магнитных свойств у элементов изображения
- Отсутствие фонового свечения бумаги под воздействием ультрафиолетового излучения с длиной волны 360-380 нм

Преимущества

- Проверка подлинности банкнот по 4 машиночитаемым признакам
- Сравнение, сканирование и печать серийных номеров банкнот
- Простой, удобный и понятный интерфейс
- Мгновенное переключение режимов и валют через нажатие одной кнопки
- Простая и эффективная конструкция тракта исключает замятия
- Низкий уровень шума
- Расширение до 15 валют



Выносной дисплей



Принтер



Сравнение, сканирование и печать серийных номеров банкнот



Удобные пластиковые кнопки управления



Самый компактный 2-х карманный счетчик банкнот

| Технические характеристики | DoCash DC-45V |
|--|-----------------------------|
| Скорость счета | 800/ 1000/ 1200 банкнот/мин |
| Скорость сортировки в режиме чтения SN | 800 банкнот/мин |
| Вместимость загрузочного бункера | 500 банкнот |
| Количество накопителей | 1+1 |
| Вместимость приемного кармана | 200 банкнот |
| Вместимость кармана отбраковки | 100 банкнот |
| Диапазон размеров банкнот | от 60x90 мм до 100x185 мм |
| Дисплей | ЖК |
| Потребляемая мощность | не более 50 Вт |
| Питание | 220 В/50 Гц |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 271x251x263 мм |
| Вес | 9 кг |