

DoCash DC-50V

DoCash

Your real value

Лучшее соотношение цена/качество среди 2-х карманных счетчиков банкнот

Назначение

- Пересчет смешанной пачки с выдачей итоговой суммы
- Проверка банкнот на подлинность
- Сортировка по номиналам
- Сортировка по лицу и ориентации
- Сканирование и печать серийных номеров



Преимущества

- Самый низкий уровень шума среди 2-карманных счетчиков банкнот
- Единая техническая база и меню пользователя счетчика DoCash DC-50V и сортировщика DoCash DC-50F: оптимизирует расходы на обучение сотрудников и обслуживание техники
- Один из самых компактных 2-карманных счетчиков в своем классе
- Расширение до 15 валют
- Емкость загрузочного кармана 800 банкнот

Технические характеристики	DoCash DC-50V
Скорость счета	1000/1200 банкнот/мин
Скорость сортировки в режиме чтения SN	600 банкнот/мин
Вместимость загрузочного бункера	800 банкнот
Количество накопителей	1+1
Вместимость накопителя: основного/отбраковки	200/100 банкнот
Диапазон размеров банкнот	от 60x90 мм до 100x185 мм
Виды детекций	УФ/по размеру/магнитная/ИК-образ/видимый образ/по толщине
Потребляемая мощность	не более 90 Вт
Питание	220 В/50 Гц
Габаритные размеры (ШхГхВ)	280x300x304 мм
Вес	12 кг

Эксклюзивный представитель DoCash® в России - Компания „Гамма-Центр“

127411, Москва, Дмитровское шоссе, д. 157, стр. 12/9

Тел. + 7 499 158-00-44 Факс + 7 499 158-53-30 director@gamma-center.ru www.gamma-center.ru