

# DoCash DC-55V

САМЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ 2-Х КАРМАННЫЙ СЧЁТЧИК БАНКНОТ С 2 CIS



2 CIS

SD

UV

MG

IR

DD

S/N

SNC



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



СРАВНЕНИЕ СЕРИЙНЫХ  
НОМЕРОВ




ПРОВЕРКА ПОДЛИННОСТИ БАНКНОТ  
ПО 4 МАШИНОЧИТАЕМЫМ ПРИЗНАКАМ




**Обработка  
мультивалютного депозита**

Делает счётчик более  
универсальным



**Чтение, сравнение  
и хранение серийных номеров**

Повышает защиту кассира  
и банка от пропуска  
склеенных банкнот



**Скорость проверки  
в режиме сравнения с/н  
1200 б/мин**

Высокая скорость  
обработки наличности



**Полноценный CIS с проверкой  
образа всей банкноты**

Безошибочное распознавание  
номинала и более высокое  
качество детекции

## НАЗНАЧЕНИЕ

- Пересчёт смешанной пачки с выдачей итоговой суммы
- Проверка банкнот на подлинность
- Сортировка по номиналу
- Сортировка по лицу и ориентации
- Сортировка по году выпуска
- Пересчёт нескольких валют одновременно
- Чтение, сравнение и сохранение серийных номеров банкнот
- Фасовка

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимально надёжная детекция банкнот двумя CIS сканерами
- Сравнение серийных номеров на скорости 1200 банкнот/мин
- Лёгкий доступ к транспортному тракту для удобства обслуживания
- Увеличенный цветной сенсорный дисплей
- Низкий уровень шума
- Возможность обработки всех основных мировых валют

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость счёта	800/1000/1200/1500 банкнот/мин
Скорость счёта в режиме сравнения SN	1200 банкнот/мин
Вместимость подающего кармана	600 банкнот
Количество карманов	1+1
Вместимость кармана: приёмного/отбраковки	200/100 банкнот
Размеры банкнот	от 60x90 мм до 100x185 мм
Количество валют	до 25
Виды детекции	УФ/МГ/ИК/видимый образ/по размеру/сдвоенность/ оптическая плотность/ сравнение серийных номеров
Тип дисплея/диагональ	4,5" (11,43 см), сенсорный, ЖК
Интерфейс	USB, RSR232, RJ11
Потребляемая мощность	менее 50 Вт
Питание	220 В/50 ц
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	265x281x276 мм
Вес	9,2 кг

